

使用 RØDE 配套应用调整设置

Wireless Micro 提供多项功能与设置，可通过 RØDE 配套应用进行调整。主要有两种连接方式来进行设置：

通过接收器（RX）连接：

将接收器连接至电脑或手机。确保两个发射器已从充电盒中取出、已开机并已与接收器配对。此时即可通过 RØDE Central（电脑版或移动版）或 RØDE Capture（移动端）访问并调整系统和发射器的各项设置。

Direct Connect（仅限 RØDE Capture 使用）：

Direct Connect 是一项新功能，允许你通过蓝牙®连接，将最多两个发射器直接配对至手机，使用 RØDE Capture 应用进行操作。

只需打开应用，按照屏幕提示配对发射器。配对完成后，你无需接收器，即可直接在应用内录音，并访问每个发射器的关键设置，如降噪（Noise Reduction）和增益控制（Gain Control）。

输出增益：调整 Wireless Micro 的音量级别。

分离和合并模式：在合并模式（默认）下，两个发射器的音频被组合并录制到左右声道。合并模式适合录制精美、可直接发布的视频。在分离模式下，您可以将一个发射器的音频发送到左声道，另一个发送到右声道。如果您计划在录制后编辑音频，请使用分离模式，因为它允许您分别调整每个麦克风的音量级别。

降噪：此功能有助于减少背景噪音，根据录制环境增强音频清晰度。可以单独为每个发射器切换，并具有三个级别：关闭（无降噪）、低（最小降噪）和高（集中降噪）。此设置可通过连接接收器时的 RØDE Central 或 RØDE Capture 进行调整，或通过直接配对发射器时的 RØDE Capture 进行调整。

LED 亮度：调整 LED 灯的亮或暗（可单独调整每个发射器和接收器）。

更新固件：如果您的 Wireless Micro 需要更新固件，打开 RØDE Central 或 RØDE Capture 时会收到弹出消息，指导您完成更新过程。确保两个发射器都已从盒子中取出，已开启电源并与接收器配对，以便它们都能更新。

